


İMİKİ IMIKI T14



Kullanım kılavuzu



Paket Listesi



Kullanım kılavuzu

Paket Listesi

- 1 X İMİKİ kulaklık başlıkları ANC
- 1 X Kullanım kılavuzu
- 2 X Çift ek kulaklık ucu (S&L)
- 1 X Şarj kutusu
- 1 X Tip-C Şarj Kablosu

Uygulamayı indir

Aşağıdaki QR kodunu tarayın, İMİKİ Life Uygulamasını indirin ve yükleyin



"QR Kodu Tara ve İndirme"

Kulak Telefonu Wearing



Kullanım için talimatlar

Güç açık / kapalı

Şarj kutusunu açın; kulaklıklar otomatik olarak kapanacak şekilde açılır kulaklığı şarj kutusuna geri koyun ve kapatın

Bluetooth eşleştirme

Şarj kutusunu açın ve "İMİKİ T14"ü arayın ifadesini arayın. Eşleştirme kaydı oluşturulduktan sonra kulak tıkaçları takılır, şarj kutusu, Şarj kutusunun kapağı açık, Kulak yeniden bağlanacak 10 saniyede otomatik olarak. Eşleştirme 5 dakika sonra başarısız olursa kulaklıklar otomatik olarak kapanır.

Pil ekranı

Şarj kutusu ≤30% ise şarj sırasında kırmızı ışık yanıp söner Şarj kutusu %30-%70 arasında, şarj sırasında beyaz ışık yanıp söner Şarj kutusu ≥70%, şarj sırasında yeşil ışık yanıp söner Şarj kutusu =%100, Yeşil ışık her zaman açık

Kulaklık şarjı

Kulaklıkları şarj kutusuna geri koyun Şarj ederken kırmızı ışık sürekli yanıyor Tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık söner

Dikkat:

1. Kulaklıklı mikrofon setinde 6 aya kadar elektrik kesintisi olursa cihaz kullanılacak,
2. Kulak tıkaçlarının üzerinde ter veya sıvı varsa, lütfen şarj etmeden önce kurulaşın, aksi takdirde hasar meydana gelebilir

Operasyon



Önceki şarkı

L'ye art arda iki kez dokunun



Sonraki parça

R'ye art arda iki kez dokunun



Müzik çalma/duraklatma

Sol/Sağ düğmesine bir kez dokunun



ANC Geçiş

3S için R'yi basılı tutun

İMİKİ IMIKI T14



Kullanım kılavuzu



Operasyon



Oyun modu açık/kapalı

L'ye art arda üç kez dokunun



Sesle arama (Google\SIRI Özelliği)

Sağ kulaklığa üç kez dokunun sesli asistanı etkinleştirmek için



Telefona cevap ver

Sol/Sağ bir kez tıklayın



Aramayı kapatma/reddetme

Sol/Sağ'a bir kez çift tıklayın



Ses değiştirme

3S için L'yi basılı tutun

Şartname

Ürün modeli: İMİKİ T14

Bluetooth sürümü: V5.3

Şarj kutusu voltajı: 5V/1A

Dava için yüklenme zamanı : < 1.5 saat

Kulaklık için şarj süresi: 1 saat

Frekans yanıtı: 20Hz-20KHz

Transmisyon mesafesi : 15 metre (açık çevre)

Müzik süresi: Şarj başına 8 SAAT'e kadar/ Kutuyla birlikte

ek olarak 50 SAAT'e kadar (%60 ses seviyesinde)

Durum zamanı : 90 Gün

Hoparlör boyutu: Φ 10mm

Şarj girişi: Tip-C

Şarj kutusu pili: 500mAh

Kulaklık pili: 40mAh

Su Saldırısı : IPX5

Gürültü Engelleme: ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Mikrofon Sayısı: 6

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şarj kutusunda güç var ancak kulaklıklar neden şarj edilemiyor?

A. Lütfen kulaklıkların şarj kutusuna doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini onaylayın. Kulaklıkların şarj kontağı tam temas halinde değilse, kulaklıklar şarj olmuyor.

B. Kulaklıkların şarj temas noktalarını temiz pamuklu bir bezle silin. Kulaklıkların şarj edilmesinde yabancı nesne girişimi olmadığından emin olmak için. Şarj kutusunun şarj kontağında ter veya sıvı varsa, kulaklıklar korozyona uğramış gibi görünebilir, lütfen takmadan önce temizleyin kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin.

2. Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve şarj kutusunu kapatın, kulaklıklar neden hala bağlantı durumunda? Kulaklıklar şarj yuvasına düzgün şekilde yerleştirilmemiş olmalı kutuyu ve B noktasını işaretleyin.

3. Kulaklıklar kullanırken neden aniden duruyor? Bluetooth kulaklıkların özellikleri nedeniyle elektromanyetik bölgeye müdahale geçici zaman gecikmesine neden olabilir, kullanım yeri.

Uyarılar

① Please use this product with safety guarantee

② Lütfen ürünü ateşe veya yüksek sıcaklığa atmayın. çünkü dahili pil kolayca patlamaya neden olacaktır.

③ Lütfen ürünün güreş gibi sert işlemlerini yapmayın. kulaklığın çarpışması, çıkarılması veya değiştirilmesi

④ Lütfen orijinal aksesuarları kullanın. Diğer aksesuarların neden olduğu kazalar garanti kapsamına girmeyecektir

⑤ önlemek için lütfen saklama kutusunu DC5V/1A şarj cihazıyla şarj edin. ürünü yakıyor.

⑥ Lütfen şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarj hattını zamanında çekin. Ürünü uzun süre şarj durumunda bırakmaktan kaçının.

⑦ Lütfen büyük WIFI'dan, yönlendiricilerden veya diğer yüksek frekanslardan uzak durun diğer sinyallerin karışmasını önlemek için verici cihazlar kulaklıkların sıkışmasına veya bağlantısının kesilmesine neden olur.

⑧ Lütfen bu ürünü etkili bir ortamda (10 metre) kullanın. Telefonla arasında herhangi bir fiziksel engel olmamalıdır. kulaklık (duvar vb. gibi)

⑨ Lütfen sudan uzak tutun

⑩ Ürünün %80 Hacmin altında kullanılması tavsiye edilir. ışıtmeyi korumak için.